

**Twin Monoblock 4,3° | Outputs: 2x F-connector | Ruisbereik: 0.85 dB | Conversiewinst: 52 - 66 dB | Zwart | Geschikt voor: Astra1+ / Astra3**

Merk: Nedis | Artikelnummer: SLNBTM43BK | Product EAN number: 5412810320875

**Productspecificaties**

Aantal producten in verpakking	<b>1 Stuks</b>
Bedrijfstemperatuurbereik	<b>-35 - 70 °C</b>
Conversiewinst	<b>52 - 66 dB</b>
Cross polarisatie	<b>20 dB</b>
Geschikt voor	<b>Astra1+</b>
	<b>Astra3</b>
High band switching	<b>22 kHz</b>
Huidige consumptie	<b>0.17 A</b>
Image rejection (min.)	<b>40 dB</b>
Ingangsfrequentiebereik high band	<b>10.7 - 11.7 GHz</b>
Ingangsfrequentiebereik low band	<b>11.7 - 12.75 GHz</b>
Kleur	<b>Zwart</b>
Lokale oscillatorfrequentie faseruis	<b>-80 dB c / Hz @ 10 kHz (max.)</b>
Materiaal	<b>ABS</b>
	<b>Metaal</b>
Outputs	<b>2x F-connector</b>
Polariteit schakelspanning horizontaal	<b>DC 16,0 - 20,0 V</b>
Polariteit schakelspanning verticaal	<b>DC 11,0 - 14,0 V</b>
Ruisbereik	<b>0.85 dB</b>
Schakelen met low band	<b>0 kHz</b>
Type LNB	<b>Twin Monoblock 4,3°</b>
Type satellietaccessoire	<b>LNB</b>
Uitgang stoorspanning	<b>-53 dB</b>
Uitgangsfrequentiebereik hoge band	<b>1100 - 2150 GHz</b>
Verkrijg vlakheid 26 MHz bandbreedte	<b>± 1,0 dB</b>

**Verpakkingsinformatie**

Merk	<b>Nedis</b>
Ordercode	<b>SLNBTM43BK</b>
EAN single product:	<b>5412810320875</b>
EAN Inner carton:	
EAN Outer carton:	
Verpakking	<b>Giftbox</b>
Inhoud verpakking	<b>Monoblock</b>

Aantal	L x	B x	H(mm)	Gewicht
1	109 mm	110 mm	127 mm	337 g
30	395 mm	240 mm	550 mm	10900 g

